




# دفترچه راهنمای کاربر

## دستگاه PiO GPIO220-H310T



ver 3.0

## پیشگفتار:

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما مصرف کننده عزیز از محصولات برند GREEN®, به استحضار می‌رساند محصول فوق با مدل GPIO220-H310T در دسته بندی محصولات Parts in One (PIO) جای می‌گیرد. این دستگاه متشکل از قطعات یک کامپیوتر دسکتاپ در یک پکیج فشرده می‌باشد که همزمان امکانات و عملکرد یک کامپیوتر دسکتاپ را با طراحی کم حجم، زیباتر و با مصرف انرژی پایین تر در اختیار شما قرار خواهد داد.

برخ از ویژگی ها و محسن این محصول به شرح زیر می‌باشد:

- ۱) طراحی زیبا و کم حجم که باعث خلوت تر شدن میز کار شما خواهد شد و همچنین خدمت بسیار کم دستگاه زیبایی دوچندان به میز کار شما خواهد داد.
- ۲) امکان نصب سخت افزارهای مختلف که به کاربر این اجازه را می‌دهد تا محدوده گستره‌ای از انواع مختلف پردازنده، حافظه رم و تجهیزات ذخیره سازی (هارد دیسک و SSD) را بسته به نیاز خود تهیه و در این سیستم به کار گیرد.
- ۳) مجهز به مانیتور 22 اینچ با رزولوشن فول اچ دی FHD1920x1080 با تکنولوژی VA که زاویه دید 178 درجه ای را با رنگ های واقعی به کاربر عرضه می‌کند.
- ۴) دارای منبع تغذیه W 150 با بازدهی مصرف انرژی بالا که امکان نصب طیف وسیعی از سخت افزارهای مدرن مانند پردازنده های نسل جدید (نسل 9 و 8 Intel Core i5 Gen8 & Gen9) را برای کاربر مهیا می‌کند.
- ۵) برخورداری از مادربرد ASUS H310 در این محصول که امکاناتی همچون 2 درگاه USB3.1 Gen 1، USB3.1 Gen 1، پورت LAN گیکابایت 10/100/1000، خروجی تصویر HDMI و DisplayPort و ورودی خروجی صدا HD را برای این محصول فراهم کرده است.
- ۶) برخورداری از درگاه M.2 برای نصب SSD سازگار با این درگاه بر روی مادربرد
- ۷) امکان نصب تا 32GB حافظه رم دو کاناله از نوع DDR4 در سایز SO-DIMM
- ۸) مجهز به دو عدد اسپیکر 3W استریو
- ۹) همراه داشتن مازول Wi-Fi 802.11 AC از نوع Dual band 2.4/5.0 GHz و با نرخ تبادل اطلاعات حداقل 433 Mbps
- ۱۰) نویز صوتی بسیار پایین دستگاه
- ۱۱) ایزولاسیون کامل خروجی تصویر مانیتور از امواج الکترومغناطیسی قطعات داخلی
- ۱۲) به همراه کیبورد و ماوس بی سیم باندل همراه با دستگاه


## مشخصات فنی دستگاه

GREEN GPIO220-H310T	
ابعاد صفحه نمایش 21.5 اینچ	صفحه نمایش LED VA با نور پس زمینه 1920x1080px دقت تصویر فول اچ دی 1080p زاویه دید 178 درجه‌ی
نوع پنل نمایشگر	
دقت تصویر	
زاویه دید	
قابلیت لمسی	
مدل سوکت	
مدل پردازنده سری پردازنده	
پشتیبانی از پردازنده‌های اینتل نسل 8 و توان مصرفی حداکثر 65 وات Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron پشتیبانی از سری پردازنده وابسته به نوع پردازنده بله سیستم خنک کننده Heat-Pipe با فن توربینی کم صدا پشتیبانی از 2 رم لپتاپ DDR4 / SO-DIMM 2133/2400/2666MHz تا ظرفیت 32GB و فرکانس 2133MHz قابلیت ارتقا توسط کاربر خنک کننده پردازنده نوع رم مشخصات قابلیت ارتقا توسط کاربر	پردازنده حافظه داخلی گرافیک تجهیزات ذخیره‌سازی شبکه پورت‌های پرودی و خروجی تجهیزات جانبی مشخصات فیزیکی پشتیبانی از
پردازنده گرافیکی داخلی مجتمع با پردازنده اینتل سری UHD630/610 خری کارت گرافیک مجزا قابلیت ارتقا توسط کاربر ذخیره سازی 2.5 اینچی M.2 SSD 2280 میلیمتری پشتیبانی از حافظه M.2 SSD 2260 و 2280 میلیمتری قابلیت ارتقا توسط کاربر کارت شبکه	
دو عدد پورت USB 3.1 Gen 1 و چهار عدد پورت 2.0 DisplayPort خروجی تصویر HDMI خروجی تصویر COM - RS232 یک عدد پورت سریال 10, 100, 1000 Mbps بله آذین‌پور قدرتمند و کم مصرف گرین 19V/7.6A 150W باندل کیبورد و ماوس بی سیم گرین Intel® Dual Band AC 3160 / 802.11ac Up to 433Mbps Bluetooth 4.2 / بله خروجی صدای استریو با بهره‌گیری از دو اسپیکر 3 واتی 3850g 490.3mm x 293.4mm x 61.66mm تا 15 درجه نسبت به خط عمود (10 درجه عقب و 5 درجه جلو) 2 رنگ (مشکی / سفید) قابلیت تنظیم زاویه پایه	
وزن دستگاه ابعاد پیرونی دستگاه قابلیت تنظیم زاویه پایه	
نوع منبع تغذیه مشخصات منبع تغذیه کیبورد و ماوس	
وای‌فای بلوتوث اسپیکر	
وزن دستگاه ابعاد پیرونی دستگاه قابلیت تنظیم زاویه پایه	
نوع رنگ سیستم عامل کارانتی	پشتیبانی از بندوز های متداول 7 و 10 ماه گارانتی یکپارچه گرین


## محتويات داخل جعبه




ابعاد دستگاه




زواياي قابل تنظيم دستگاه




## محل نصب قطعات



- (۱) محل نصب درایو 2.5 اینچ (HDD - SSD)
- (۲) محل نصب حافظه اصلی (RAM)
- (۳) اسپیکرهای دستگاه
- (۴) مادربرد
- (۵) محل نصب پردازنده (CPU) در زیر خنک کننده
- (۶) محل نصب حافظه با اسلات M.2 (2280/2260 Type)
- (۷) خنک کننده پردازنده



## بخش های دستگاه



- (۱) پنل نمایشگر 22 اینچ
- (۲) کلید استارت در پشت دستگاه
- (۳) درگاه های ورودی/خروجی USB2.0 در پشت دستگاه
- (۴) خروجی های اسپیکر 3W در پشت دستگاه

## راهنمای نصب قطعات (باز کردن دستگاه)



(۱) پیچ های نصب شده در لبه زیر دستگاه را باز کنید.



(۲) فریم دستگاه را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر قاب کشویی پشت دستگاه را به سمت پایین حرکت دهید.



(۳) قاب پشت را به صورت کشویی از جای خود جدا کنید.





(۴) قاب پشت را به صورت کامل جدا سازید.



## راهنمای نصب قطعات (نصب پردازنده و خنک کننده)

(۱) گیره کناری را باز کرده و به سمت بالا بکشید.

(۲) نگهدارنده پردازنده را باز کنید.





(۳) پردازنده رو در جهت صحیح نصب کنید.  
به میزان مناسب خمیر حرارتی بر روی پردازنده بزنید.



(۴) پیچ های خنک کننده رو در جای خود تا انتهای بندید.



(۵) خنک کننده را در جای خود قرار دهید.



## راهنمای نصب قطعات (نصب حافظه اصلی RAM)



۱) اولین مازول رم را به صورت شیب دار در اولین جایگاه قرار دهید.

۱) محل قرار گیری حافظه اصلی





۲) گیره های نگهدارنده در دو طرف رم قرار خواهند گرفت.

۲) مازول رم را به سمت پایین فشار دهید.




۳) همانند مازول اول، مازول دوم را در جای خود نصب کنید.

۳) در صورتی که از رم دوم استفاده می کنید آن را در جایگاه دوم قرار دهید.



## راهنمای نصب قطعات (نصب تجهیزات ذخیره سازی 2.5 اینچ (HDD/SSD)

۱) ابتدا کابل های برق و دیتا درایو مورد نظر را نصب نمایید.




۱) محل نصب درایو ذخیره سازی 2.5 اینچ





۴) محل پیچ ها را به صورت شبیب دار در محل خود

قرار دهید.



۱) پیچ بالای درایو را بندید.

۵) پیچ های کناری درایو مورد نظر را بندید.



- مشتری گرامی شمن تشكز انتخاب شما، این کالا توسيط GREEN گارانتی شده است و آسپي هاي ناشي از نقص فني، مواد يکار رفته و شرایط تولید در كلیه قطعات سخت افزاري اصلی (شامل نمایشگر، مادربرد، مدار تقنيه، ماژول wifi، خنک گردنده، آسپيک و آچاتپور) در صورت سلامت ظاهري و نداشتن آسپي فزيزكي، مشمول گارانتي خواهد بود و دریافت اين ضمانت نامه به منزله قبول شرایط توسيط مشتريان مي باشد.
- مدت زمان گارانتي دستگاه بر اساس تاريخ ذكر شده بر روی جعبه و کارت گارانتي دستگاه مي باشد و ارایه خدمات گارانتي فقط با همراه داشتن کارت مقدور است. لذا در هنگام خريد مشتری موظف به پرسی سلامت فزيزكي کالا، وجود برجسب سریال و هولوگرام بر روی دستگاه و کارت گارانتي از تاریخ معتبر مي باشد.
- مشتريان مي باشند پيش از نموني لمپ پيچ هاي دستگاه براي سریال، از سلامت فزيزكي و ظاهري PIO اطمینان حاصل فرمائند، مخدوش شدن لمپ فوق به منزله تايده مشترى مبتنی بر سلامت ظاهري و فزيزكي دستگاه مي باشد.
- گارانتي PIO فقط شامل سخت افزارهاي نامبرده در کارت گارانتي مي باشد و گارانتي GREEN مسئوليت در قبال عملکرد نرم افزاري ، خرابي و آسپي بدگري قطعات اضافه شده، عدم سازگاري و تنشیب قطعات اضافه شده با PIO و عدم کارکرد در نرم افزارهاي خاص را ندارد. لازم به ذكر است تمام پيش از تهيه ساير قطعات از سازگاري آنها با قطعات PIO اطمینان حاصل فرمایند.
- تمامی قطعات اين کالا بازاري سریال يكسان مي باشند و گارانتي صرفا شامل دستگاه هيچ را مطابق با يكيمگر است مي باشد.
- هرگونه تغيير در مشخصات فني و قطعات دستگاه (ذکر شده در کارت گارانتي) استفاده از قطعات ديجر رووي شاسي PIO و يا تعديلات دستگاه و قطعات آن توسيط افراد غير مجاز (با تشخيص کارشناسان GREEN) موجب بطلان گارانتي مي گردد.
- آسپي هاي ناشي از استفاده از قطعات اضافه شده با بزند هاي نامعتبر و غير استاندارد، اتصال بورت ها و حافظه هاي غير استاندارد، اتصال پورت هاي پوردي و خروجي به برق شهر، صدمات ناشي از اتصال نادرست با ارتباط با ساير دستگاه ها، ورود مياغات و مواد شيمياي، سولفات هيدروکسید، نوسانات برق، آش سوزي و رعد و برق، ضربه، آسپي هاي ناشي از سرمهيل ناصحيج، سورپس توسيط افراد غير مجاز، استفاده از لوازم مصرف نامرغوب و غير استاندارد، شکستگي، آسپي فزيزكي و ظاهري، تخريب عمدي، آسپي هاي وارد به کانکتورها، اتصال ناصحيج ذنك گردنده و آسپي فزيزكي آن، استفاده از ادوات هاي متفرقه، عدم وجود با مخدوش شدن سریال، هولوگرام و برجسب شناسانياتي کالا و کارت گارانتي و همچنین در مورد مادر برد؛ صدمات و خرابي هاي يك سوکت CPU، هرگونه خراشيدگي، تاب برداشتن و يا ترک برد، تغغير رنگ و يا سوختگي ظاهري قطعات برد، خم شدگي، شکستگي و يا له شدگي پين ها، قطعات، اسلات ها و کانکتور هاي برد، آسپي هاي ناشي از استفاده غير استاندارد (نظير اور کلاک)، عدم توجه به دفترچه راهنمائي کالا و هرگونه اپراد فزيزكي ديجر با تشخيص کارشناسان GREEN، شامل گارانتي خواهد بود.
- طبق استاندارد جهانی ارائه خدمات به دستگاه هاي با پيش از " پيكسل سوخته (Dental E 4 پيكسل)" در صفحه نمايش انجام مي گذرد.
- استفاده غير متعارف از صفحه نمايش با جدایت آن موجب بطلان گارانتي مي گردد.
- حمل دستگاه به مراكز گارانتي در تهران و شهرستانها به عهده خريدار من باشد (براي اطلاع كامل از نحوه ارایه خدمات در شهرستانها به سایت شركت مراججه فرمایند).
- لطفا قبل از ارسال PIO به مراكز گارانتي (يس از تاييد مشكل دستگاه بدون قطعات اضافه شده، تمامی قطعات اضافه شده از روی دستگاه خارج و PIO و تههيان ارسال نمایيد، لذا گارانتي گرين در قبال هر مشكل برقی قطعات اضافه شده بر روی دستگاه (سخت افزاري، نرم افزاري، آسپي بدگري) مسئوليت در قبال فراموش شدن کلمه عبور بايوس و آر بین رفتن اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه را ندارد و مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات بر عهده مشترى مي باشد.
- تشخيص شکستگي ناشي از حمل نادرست دستگاه بر عهده کارشناسان GREEN مي باشد.
- آسپي بدگري فزيزكي بنه و سفحه نمایشگر PIO شامل گارانتي نبوده و اين قطعات در صورت امكان با اخذ هزينه هاي مربوط تعويض مي گردد.
- گرين همچ مسئوليت در قبال فراموش شدن کلمه عبور بايوس و آر بین رفتن اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه را ندارد و مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات بر عهده مشترى مي باشد.
- بازيابي کلمه عبور تنها با ارائه فاكتور معتمد خريد و استعلام از مرکز قرض و استداند نجات الهي، شماره ۱۵۰ ساختمان سizer.
- دستگاه هاي خارج از گارانتي در صورت امكان و با اخذ هزينه هاي مربوطه تعمير خواهد شد.
- با توجه به تغيير و تحول سريع قطعات کامپيوتوري، در صورت نياز به تعويض و موجود نبودن دستگاه با مدل اصلي، دستگاه هاي با مدل مشابه و با احساناب قيمت روز ارایه خواهد شد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر مي توانید به سایت گارانتي گرين به نشانی [www.green-guarantee.ir](http://www.green-guarantee.ir) مراجعه فرمایيد.

شرکت پرديس صنعت سيره سبز

دفتر مرکزی: تهران، خيابان سميي، بين خيابان سپهبد قربن و استداند نجات الهي، شماره ۱۵۰ ساختمان سizer

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱؛ فکس: ۰۲۱-۸۸۹۶۱۳۷۸

دفتر گارانتي: تهران، خيابان سميي، بين خيابان سپهبد قربن و استداند نجات الهي، شماره ۱۵۰ ساختمان سizer، طبقه همه کف

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۷۰۰؛ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱